



## Spezifikationen

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Abmessungen                      | <b>180 x 50 x 185 mm</b> |
| Aufladezeit                      | <b>1 h</b>               |
| Batteriekapazität                | <b>2 Ah</b>              |
| Drehmomenteinstellpositionen     | <b>20 + 1</b>            |
| Drehwellensperre                 | <b>Ja</b>                |
| Geschwindigkeiten                | <b>2</b>                 |
| Gewicht mit Karton               | <b>2,11 Kg</b>           |
| Kastenmaße                       | <b>320 x 90 x 225 mm</b> |
| kurzer Halt                      | <b>Ja</b>                |
| Leerlaufdrehzahl - 1. Gang       | <b>0 - 350 rpm</b>       |
| Leerlaufdrehzahl - 2. Gang       | <b>0 - 1100 rpm</b>      |
| Lithium-Akku ohne Memory-Effekt  | <b>Ja</b>                |
| maximaler Drehmoment             | <b>23,8 Nm</b>           |
| Nennspannung                     | <b>12 V DC</b>           |
| Perforation in Holz              | <b>26 mm</b>             |
| Produktgewicht                   | <b>0,93 Kg</b>           |
| Schallleistungspegel (LWA)       | <b>87 dB(A), k = 3</b>   |
| Schnellspannbuchsenkapazität     | <b>10 mm</b>             |
| Stahlbohren                      | <b>10 mm</b>             |
| Umkehrbare Drehrichtung          | <b>Ja</b>                |
| unterschiedliche Geschwindigkeit | <b>Ja</b>                |

## AKKU-BOHRSCHRAUBER 12V VIASFL12

Akku-Bohrschrauber mit einer Nennspannung von 12V, 2-Gang-Getriebe und einer Akku - Kapazität von 2Ah, Schnell-Ladegerät: 1 Stunde Ladezeit, mit einer Leerlaufdrehzahl von 0-350 U/Min / 0-1100 U/Min, mit einem maximalem Drehmoment von 23,8 Nm, 20 Drehmomenteinstellungen plus Bohrstufe, Bohrfutterspannbereich max. 10 mm, maximaler Bohrdurchmesser Holz 26mm, ermöglicht es Ihnen eine effiziente und professionelle arbeit.

### Hauptmerkmale

- > Lithium-Akku ohne Memory-Effekt
- > Variable Drehmomenteinstellungen
- > Rechts-Links-Laufumschaltung mit Einschaltsperrre
- > Schnellstopp
- > Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarretierung.

## Packungsinhalt

Akku-Bohrschrauber mit einer Nennspannung von 12V, 2-Gang-Getriebe und einer Akku - Kapazität von 2Ah, Schnell-Ladegerät: 1 Stunde Ladezeit, mit einer Leerlaufdrehzahl von 0-350 U/Min / 0-1100 U/Min, mit einem maximalem Drehmoment von 23,8 Nm, 20 Drehmomenteinstellungen plus Bohrstufe, Bohrfutterspannbereich max. 10 mm, maximaler Bohrdurchmesser Holz 26mm, Schalldruckpegel 87dB(A), k=3.