



## INVERTER STROMERZEUGER 1250W VIGI1250

Inverter Stromerzeuger 1250W, mit einem 4-Takt-Motor, einer Leistung von 1,4 kW und einen Hubraum von 60 cm<sup>3</sup>, mit einer Leerlaufdrehzahl von 4800 U/Min, Kraftstoff Super 95, mit einer Autonomie 50% für 3,5h (Autonomie 100% für 5,2h), mit einem Tankinhalt von 2,6L.

### Hauptmerkmale

> Dieser geräuscharme Inverter-Generator verfügt über einen 4-Takt-Verbrennungsmotor mit 60 ccm Hubraum, der für mehr Leistung sorgt. System zur Gleichrichtung von Stromgeräuschen. Leicht, AC- und DC-Ausgang, wirtschaftlich, ergonomisch, einfacher Start, mit der Möglichkeit der Parallelschaltung (Kombination der Leistung von 2 Einheiten), für den Außeneinsatz perfekt.



### Spezifikationen

"Invertieren"-Technologie	Ja
Betriebsstatus-LED	Ja
Erdungsklemme	Ja
Hubraum	60 cc
Kraftstoff	Unleaded petrol 95
Lagerkapazität	2,6 L
Leerlaufdrehzahl	4800 rpm
Manueller Motorstart	Ja
Maximale Leistung - AC-Steckdosen	1 kW
Motor	4-Takt-Verbrennung
Nennleistung - AC-Steckdosen	1 kW
Nennspannung - DC-Klemmen	12 V
Nennstrom - AC-Steckdosen	4,3 A
Nennstrom - DC-Klemmen	0,2083333333333333
Schalleistungspegel (LWA)	89 dB(A)
Sparmodus	Ja
Thermoschutz für DC-Klemmen	Ja
Abmessungen	450 x 240 x 385 mm
Gewicht mit Karton	15 kg
Produktgewicht	13,5 kg
Autonomie	5,2 h (50%) - 3,5 h (100%)

Kastenmaße	<b>465 x 285 x 415 mm</b>
Leistungsfaktor (cos Ø)	<b>1</b>
Maximale Leistung	<b>1,2 KVA</b>
Nennleistung	<b>1,5 cv / 1,1 kW</b>