



#### Especificaciones

Autonomía	<b>5 h / 100% - 8.5 h / 50%</b>
Capacidad del depósito	<b>8,3 L</b>
Cilindrada	<b>212 cc</b>
Combustible	<b>Gasolina 95</b>
Corriente nominal - tomas AC	<b>15,2 A</b>
Dimensiones	<b>590 x 456 x 511 mm</b>
Factor de potencia (cos Ø)	<b>1</b>
Motor	<b>Combustión 4T</b>
Nivel de potencia acústica (LWA)	<b>95 dB</b>
Peso del producto	<b>45 kg</b>
Potencia máxima	<b>3.5 kVA</b>
Potencia máxima - tomas AC	<b>3.5 kW</b>
Potencia nominal	<b>5.8 cv / 4.3 kW</b>
Potencia nominal - tomas AC	<b>3.2 kW</b>
Protección térmica para terminales DC	<b>8,3 A</b>
Tensión nominal - terminales DC	<b>12 V</b>
Velocidad de rotación en vacío	<b>3600 rpm</b>

## GENERADOR INVERTER 3000

### VIGI3000

El Generador Inverter de VITO (VIGI3000) cuenta con un motor de combustión de gasolina de 4 tiempos y 5,8 CV | 4,3 kW y tiene una autonomía de 5 horas. Su tecnología inverter hace que el generador sea más eficiente, manteniendo la corriente eléctrica suministrada estable y sin oscilaciones. Es adecuado para varios tipos de usos, desde el hogar, el jardín, el camping, las caravanas, entre otros. Este aparato es silencioso y tiene arranque eléctrico, 2 tomas de corriente de 230V, una potencia nominal de 3,2 kW y una potencia máxima de 3,5 kW. Además, está equipado con luces indicadoras de nivel de aceite y de sobrecarga de corriente. Con un diseño compacto y portátil, el generador inverter cuenta con una empuñadura de aluminio y dos ruedas para el transporte seguro de la máquina.

#### Características principales

- > Adecuado para:
  - > - Hogar;
  - > - Jardín;
  - > - Camping;
  - > - Caravanas;
- > Corriente eléctrica estable sin oscilaciones;
- > Más silencioso y eficiente en el consumo;
- > Ligero y fácil de transportar;
- > Arranque eléctrico fácil y suave/rápido.

#### Contenido del envase

- > Generador Inverter VIGI3000
- > Embudo de aceite
- > Cable de salida DC
- > Clavija schuko 16 A
- > Juego de llaves
- > Manual de instrucciones.