

INTERRUPTOR PRESSÃO DIGITAL PARA ELETROBOMBA 2200W

VIIPD2200

O Interruptor de Pressão Digital para Eletrobomba de 2200W da VITO é a solução ideal para controlar o funcionamento das máquinas, permitindo uma monitorização contínua. Este acessório permite gerir o arranque e paragem de eletrobombas consoante a pressão de água e variação do caudal no sistema, de forma automática e eficiente. Assim sendo, protege a bomba e, consequentemente, prolonga a sua vida útil. Este interruptor tem 3 modos de funcionamento: Modo Manual - Programação manual da pressão de arranque e paragem. Modo Automático - Análise automática da pressão de arranque e paragem. Modo Programado - Definição de horário para arranque da bomba. Adicionalmente, apresenta um ecrã digital que assegura uma leitura fácil e rápida da pressão em tempo real, garantindo um controlo mais preciso da eletrobomba e oferecendo mais segurança.

Características principais

> **Compatível com Eletrobombas até 2200W;**
> **Ecrã digital, garantindo uma leitura mais fácil e rápida da pressão;**
> **Regulação digital das pressões de arranque e de paragem da bomba;**
> **Controlo eficiente de arranque e paragem;**
> **Proteção contra funcionamento a seco;**
> **Fácil instalação.**

Especificações

Amperagem	**10**
Potência máxima	**2200 W**
Tensão de alimentação	**230 V 50 Hz**
Compatível com	**VIBAF750A, VIBAF1100A, VIBAF1500A**
Nível de proteção	**IP65**
Pressão máxima	**10 bar**
Pressão minima	**1,5 bar**
Sistema eletrónico de controlo	**Sim**
Temperatura máxima dos fluídos	**60º C**
Ligação de entrada - roscada	**1”**
Ligação de saída - roscada	**1”**