



JUMP STARTER MULTIFUNÇÕES 13000 MAH VIJS13000



Especificações

Capacidade da bateria	13000 mAh
Corrente de pico	800A
Corrente inicial	300A
Dimensões	175 x 89 x 36 mm
Input USB-C	5V - 3A
Output Porta Cabos Inteligentes	12V
Output Porta de Saída	15V - 10A
Output USB	5V - 2.4A
Output USB (Quick Charge)	5V - 3A / 9V - 2A / 12V - 1.5A
Output USB-C	5V - 3A
Peso do produto	0.48 Kg
Temperatura de trabalho	-20 ~ 60 °C
Tempo de carregamento	4h

Conteúdo da Embalagem

x1 Jump starterx1 Cabo USB para USB-Cx1 Cabo USB-C para USB-Cx1 Cabos inteligentesx1 Manual de instruções