



## INVERTER AUTO 120 W

### VIIA120

Inverter Auto com uma potência contínua de 120 W e uma potência de pico de 250 W, tem uma tensão de alimentação de 11 - 14 V, com saídas USB: 3x 2,1 A, com uma corrente de proteção (fusível) de 15 A, com possibilidade de conectar vários dispositivos, tem ainda uma temperatura de trabalho de 0 - 60°C.

#### Key features

- Inverter auto com 3 saídas USB e 1 tomada AC.
- Possibilidade de conectar vários dispositivos.
- Potência contínua: 120 W.
- Potência de pico: 250 W.
- Tensão de alimentação: 11 - 14 V.
- Saídas USB: 3 x 2,1 A.
- Corrente de proteção (fusível): 15 A.
- Temperatura de trabalho: 0 - 60°C.

#### Specifications

Continuous power	<b>120 W</b>
Operating temperature	<b>0 - 60°C</b>
Output	<b>USB: 3 x 2,1 A and 1 AC socket</b>
Peak power	<b>250 W</b>
Protection current (Fuse)	<b>30 V - 50 Hz, 15 A</b>
Supply voltage	<b>11 - 14 V</b>